

模块化多层警示灯



LR



*使用直流12V时: 80dB

型号配置

直径为40 mm的
产品型号

LR4-502WJBW-RYGBCZ

型号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① 层数	② 额定电压	③ 安装/接线	④ 闪烁/蜂鸣器	⑤ 主体颜色	⑥ LED 颜色	⑦ 灯罩颜色
1 = 1层	02 = 直流24V	WJ = 直接安装/电缆	B = 闪烁/蜂鸣器	W = 象牙白	R = 红色	空白 = 彩色
2 = 2层	M2 = 交流100-240V*1	LJ = 灯杆安装, 含L型支架/电缆	N = 无闪烁/无蜂鸣器	U = 银色*3	Y = 黄色	Z = 透明
3 = 3层		PJ = 灯杆安装, 含圆盘底座/电缆			G = 绿色	
4 = 4层		QJ = 灯杆安装, 含折弯底座/电缆*2			B = 蓝色	
5 = 5层					C = 白色	

*1 仅适用于WJ和PJ型 *2 仅适用于直流24V和象牙白型 *3 仅直流24V型, WJ、LJ和PJ型

直径为50 mm的
产品型号

LR5-502WJBW-RYGBCZ

型号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① 层数	② 额定电压	③ 安装/接线	④ 闪烁/蜂鸣器	⑤ 主体颜色	⑥ LED 颜色	⑦ 灯罩颜色
1 = 1层	01 = 直流12V	WJ = 直接安装/电缆	B = 闪烁/蜂鸣器	W = 象牙白	R = 红色	空白 = 彩色
2 = 2层	02 = 直流24V	LJ = 灯杆安装, 含L型支架/电缆	N = 无闪烁/无蜂鸣器		Y = 黄色	Z = 透明
3 = 3层		PJ = 灯杆安装, 含圆盘底座/电缆			G = 绿色	
4 = 4层					B = 蓝色	
5 = 5层					C = 白色	

直径为60 mm的
产品型号

LR6-502WJBW-RYGBCZ

型号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① 层数	② 额定电压	③ 安装/接线	④ 闪烁/蜂鸣器	⑤ 主体颜色	⑥ LED 颜色	⑦ 灯罩颜色
1 = 1层	02 = 直流24V	WJ = 直接安装/电缆	B = 闪烁/蜂鸣器	W = 象牙白	R = 红色	空白 = 彩色
2 = 2层	M2 = 交流100-240V*1	LJ = 灯杆安装, 含L型支架/电缆	N = 无闪烁/无蜂鸣器	U = 银色*3	Y = 黄色	Z = 透明
3 = 3层		PJ = 灯杆安装, 含圆盘底座/电缆			G = 绿色	
4 = 4层		QJ = 灯杆安装, 含折弯底座/电缆*2			B = 蓝色	
5 = 5层		WC = 直接安装/M12接线			C = 白色	

*1 仅适用于WJ和PJ型 *2 仅适用于直流24V和象牙白型 *3 仅直流24V型, WJ、LJ和PJ型

直径为70 mm的
产品型号

LR7-502WJBW-RYGBC

型号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 层数	② 额定电压	③ 安装/接线	④ 闪烁/蜂鸣器	⑤ 主体颜色	⑥ LED 颜色
1 = 1层	02 = 直流24V	WJ = 直接安装/电缆	B = 闪烁/蜂鸣器	W = 象牙白	R = 红色
2 = 2层			N = 无闪烁/无蜂鸣器		Y = 黄色
3 = 3层					G = 绿色
4 = 4层					B = 蓝色
5 = 5层					C = 白色

规格

适用的晶体管	NPN / PNP (不包括 M2 型)
蜂鸣音	4 种模式 (通过指拨开关切换)
音量控制	调整音量

选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 107 to P. 112

产品名称	产品型号
圆盘底座	SZW-001W
壁挂安装支架	SZK-002W / U / K
壁挂安装支架	SZK-003W / U / K
壁挂安装支架	SZK-004W
圆形多孔位底座	SZP-001W / U / K
1/2 " NPT 支架	SZP-090U
1/2 " NPT 支架	SZP-091U

产品名称	产品型号
圆盘底座	SZP-002U
折弯底座	SZQ-001W
圆盘底座	SZP-003W / U / K
L 型支架	SZL-001
壁挂安装支架	SZK-001U

LR 系列预装型号列表

...与WD无线数据采集产品兼容(page. 36)

产品型号	兼容WD	尺寸 (mm)	层数	额定电压	安装方式	警报	LED 颜色	透明灯罩	功耗	重量
LR4-102WJNW(U)-R/Y/G	☑	Φ40	1	直流 24V	直接安装		红色 / 黄色 / 绿色		1.3W	0.205kg
LR4-202WJNW(U)-RY/RG	☑	Φ40	2	直流 24V	直接安装		红色, 黄色 / 红色, 绿色		2.6W	0.24kg
LR4-302WJNW(U)-RYG	☑	Φ40	3	直流 24V	直接安装		红色, 黄色, 绿色		3.9W	0.275kg
LR4-302WJNW-RYGZ	☑	Φ40	3	直流 24V	直接安装		红色, 黄色, 绿色	☑	3.9W	0.275kg
LR4-402WJNW(U)-RYGB	☑	Φ40	4	直流 24V	直接安装		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		5.2W	0.31kg
LR4-502WJNW(U)-RYGBC	☑	Φ40	5	直流 24V	直接安装		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		6.5W	0.345kg
LR4-102WJBW(U)-R/Y/G	☑	Φ40	1	直流 24V	直接安装	☑	红色 / 黄色 / 绿色		2.6W	0.24kg
LR4-202WJBW(U)-RY/RG	☑	Φ40	2	直流 24V	直接安装	☑	红色, 黄色 / 红色, 绿色		3.9W	0.275kg
LR4-302WJBW(U)-RYG	☑	Φ40	3	直流 24V	直接安装	☑	红色, 黄色, 绿色		5.2W	0.31kg
LR4-302WJBW-RYGZ	☑	Φ40	3	直流 24V	直接安装	☑	红色, 黄色, 绿色	☑	5.2W	0.31kg
LR4-402WJBW(U)-RYGB	☑	Φ40	4	直流 24V	直接安装	☑	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		6.5W	0.345kg
LR4-502WJBW(U)-RYGBC	☑	Φ40	5	直流 24V	直接安装	☑	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		7.8W	0.38kg
LR4-1M2WJNW-R/Y/G	☑	Φ40	1	交流 100-240V	直接安装		红色 / 黄色 / 绿色		1.8W	0.29kg
LR4-2M2WJNW-RY/RG	☑	Φ40	2	交流 100-240V	直接安装		红色, 黄色 / 红色, 绿色		3.6W	0.32kg
LR4-3M2WJNW-RYG	☑	Φ40	3	交流 100-240V	直接安装		红色, 黄色, 绿色		5.4W	0.355kg
LR4-4M2WJNW-RYGB	☑	Φ40	4	交流 100-240V	直接安装		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		7.2W	0.39kg
LR4-5M2WJNW-RYGBC	☑	Φ40	5	交流 100-240V	直接安装		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		9W	0.43kg
LR4-1M2WJBW-R/Y/G	☑	Φ40	1	交流 100-240V	直接安装	☑	红色 / 黄色 / 绿色		3.6W	0.32kg
LR4-2M2WJBW-RY/RG	☑	Φ40	2	交流 100-240V	直接安装	☑	红色, 黄色 / 红色, 绿色		5.4W	0.36kg
LR4-3M2WJBW-RYG	☑	Φ40	3	交流 100-240V	直接安装	☑	红色, 黄色, 绿色		7.2W	0.39kg
LR4-4M2WJBW-RYGB	☑	Φ40	4	交流 100-240V	直接安装	☑	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		9W	0.43kg
LR4-5M2WJBW-RYGBC	☑	Φ40	5	交流 100-240V	直接安装	☑	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		10.8W	0.46kg
LR5-101WJNW-R/Y/G	☑	Φ50	1	直流 12V	直接安装		红色 / 黄色 / 绿色		1.1W	0.24kg
LR5-201WJNW-RY/RG	☑	Φ50	2	直流 12V	直接安装		红色, 黄色 / 红色, 绿色		2.2W	0.28kg
LR5-301WJNW-RYG	☑	Φ50	3	直流 12V	直接安装		红色, 黄色, 绿色		3.3W	0.32kg
LR5-401WJNW-RYGB	☑	Φ50	4	直流 12V	直接安装		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		4.4W	0.36kg
LR5-501WJNW-RYGBC	☑	Φ50	5	直流 12V	直接安装		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		5.5W	0.4kg
LR5-101WJBW-R/Y/G	☑	Φ50	1	直流 12V	直接安装	☑	红色 / 黄色 / 绿色		2.3W	0.29kg
LR5-201WJBW-RY/RG	☑	Φ50	2	直流 12V	直接安装	☑	红色, 黄色 / 红色, 绿色		3.4W	0.33kg
LR5-301WJBW-RYG	☑	Φ50	3	直流 12V	直接安装	☑	红色, 黄色, 绿色		4.5W	0.37kg
LR5-401WJBW-RYGB	☑	Φ50	4	直流 12V	直接安装	☑	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		5.6W	0.41kg
LR5-501WJBW-RYGBC	☑	Φ50	5	直流 12V	直接安装	☑	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		6.7W	0.45kg
LR5-102WJNW-R/Y/G	☑	Φ50	1	直流 24V	直接安装		红色 / 黄色 / 绿色		1.3W	0.24kg
LR5-202WJNW-RY/RG	☑	Φ50	2	直流 24V	直接安装		红色, 黄色 / 红色, 绿色		2.6W	0.28kg
LR5-302WJNW-RYG	☑	Φ50	3	直流 24V	直接安装		红色, 黄色, 绿色		3.9W	0.32kg

LR 系列预装型号列表

.....与WD无线数据采集产品兼容(page. 36)

产品型号	兼容WD	尺寸 (mm)	层数	额定电压	安装方式	警报	LED颜色	透明灯罩	功耗	重量
LR5-402WJNW-RYGB	☑	Φ50	4	直流 24V	直接安装		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		5.2W	0.36kg
LR5-502WJNW-RYGB	☑	Φ50	5	直流 24V	直接安装		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		6.5W	0.4kg
LR5-102WJBW-R/Y/G	☑	Φ50	1	直流 24V	直接安装	✓	红色 / 黄色 / 绿色		2.6W	0.29kg
LR5-202WJBW-RY/RG	☑	Φ50	2	直流 24V	直接安装	✓	红色, 黄色 / 红色, 绿色		3.9W	0.33kg
LR5-302WJBW-RYG	☑	Φ50	3	直流 24V	直接安装	✓	红色, 黄色, 绿色		5.2W	0.37kg
LR5-402WJBW-RYGB	☑	Φ50	4	直流 24V	直接安装	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		6.5W	0.41kg
LR5-502WJBW-RYGB	☑	Φ50	5	直流 24V	直接安装	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		7.8W	0.45kg
LR6-102WJNW(U)-R/Y/G	☑	Φ60	1	直流 24V	直接安装		红色 / 黄色 / 绿色		1.3W	0.28kg
LR6-202WJNW(U)-RY/RG	☑	Φ60	2	直流 24V	直接安装		红色, 黄色 / 红色, 绿色		2.6W	0.34kg
LR6-302WJNW(U)-RYG	☑	Φ60	3	直流 24V	直接安装		红色, 黄色, 绿色		3.9W	0.4kg
LR6-302WJNW-RYGZ	☑	Φ60	3	直流 24V	直接安装		红色, 黄色, 绿色	✓	3.9W	0.4kg
LR6-402WJNW(U)-RYGB	☑	Φ60	4	直流 24V	直接安装		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		5.2W	0.46kg
LR6-502WJNW(U)-RYGB	☑	Φ60	5	直流 24V	直接安装		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		6.5W	0.52kg
LR6-102WJBW(U)-R/Y/G	☑	Φ60	1	直流 24V	直接安装	✓	红色 / 黄色 / 绿色		2.6W	0.34kg
LR6-202WJBW(U)-RY/RG	☑	Φ60	2	直流 24V	直接安装	✓	红色, 黄色 / 红色, 绿色		3.9W	0.4kg
LR6-302WJBW(U)-RYG	☑	Φ60	3	直流 24V	直接安装	✓	红色, 黄色, 绿色		5.2W	0.46kg
LR6-402WJBW(U)-RYGB	☑	Φ60	4	直流 24V	直接安装	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		6.5W	0.52kg
LR6-502WJBW(U)-RYGB	☑	Φ60	5	直流 24V	直接安装	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		7.8W	0.58kg
LR6-1M2WJNW-R/Y/G	☑	Φ60	1	交流 100-240V	直接安装		红色 / 黄色 / 绿色		1.8W	0.38kg
LR6-2M2WJNW-RY/RG	☑	Φ60	2	交流 100-240V	直接安装		红色, 黄色 / 红色, 绿色		3.6W	0.44kg
LR6-3M2WJNW-RYG	☑	Φ60	3	交流 100-240V	直接安装		红色, 黄色, 绿色		5.4W	0.5kg
LR6-4M2WJNW-RYGB	☑	Φ60	4	交流 100-240V	直接安装		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		7.2W	0.56kg
LR6-5M2WJNW-RYGB	☑	Φ60	5	交流 100-240V	直接安装		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		9W	0.62kg
LR6-1M2WJBW-R/Y/G	☑	Φ60	1	交流 100-240V	直接安装	✓	红色 / 黄色 / 绿色		3.6W	0.44kg
LR6-2M2WJBW-RY/RG	☑	Φ60	2	交流 100-240V	直接安装	✓	红色, 黄色 / 红色, 绿色		5.4W	0.5kg
LR6-3M2WJBW-RYG	☑	Φ60	3	交流 100-240V	直接安装	✓	红色, 黄色, 绿色		7.2W	0.56kg
LR6-4M2WJBW-RYGB	☑	Φ60	4	交流 100-240V	直接安装	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		9W	0.62kg
LR6-5M2WJBW-RYGB	☑	Φ60	5	交流 100-240V	直接安装	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		10.8W	0.68kg
LR7-102WJNW-R/Y/G		Φ70	1	直流 24V	直接安装		红色 / 黄色 / 绿色		1.3W	0.31kg
LR7-202WJNW-RY/RG		Φ70	2	直流 24V	直接安装		红色, 黄色 / 红色, 绿色		2.6W	0.37kg
LR7-302WJNW-RYG		Φ70	3	直流 24V	直接安装		红色, 琥珀色, 绿色		3.9W	0.435kg
LR7-402WJNW-RYGB		Φ70	4	直流 24V	直接安装		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		5.2W	0.5kg
LR7-502WJNW-RYGB		Φ70	5	直流 24V	直接安装		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		6.5W	0.57kg
LR7-102WJBW-R/Y/G		Φ70	1	直流 24V	直接安装	✓	红色 / 黄色 / 绿色		2.6W	0.38kg
LR7-202WJBW-RY/RG		Φ70	2	直流 24V	直接安装	✓	红色, 黄色 / 红色, 绿色		3.9W	0.44kg
LR7-302WJBW-RYG		Φ70	3	直流 24V	直接安装	✓	红色, 黄色, 绿色		5.2W	0.505kg
LR7-402WJBW-RYGB		Φ70	4	直流 24V	直接安装	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		6.5W	0.57kg
LR7-502WJBW-RYGB		Φ70	5	直流 24V	直接安装	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		7.8W	0.635kg
LR6-302WJBW-RYGZ	☑	Φ60	3	直流 24V	直接安装	✓	红色, 黄色, 绿色	✓	5.2W	0.46kg
LR4-102LJNW(U)-R/Y/G	☑	Φ40	1	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色 / 黄色 / 绿色		1.3W	0.495kg
LR4-202LJNW(U)-RY/RG	☑	Φ40	2	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色 / 红色, 绿色		2.6W	0.53kg
LR4-302LJNW(U)-RYG	☑	Φ40	3	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色		3.9W	0.565kg
LR4-302LJNW-RYGZ	☑	Φ40	3	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色	✓	3.9W	0.565kg
LR4-402LJNW(U)-RYGB	☑	Φ40	4	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		5.2W	0.6kg
LR4-502LJNW(U)-RYGB	☑	Φ40	5	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		6.5W	0.635kg
LR4-102LJBW(U)-R/Y/G	☑	Φ40	1	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色 / 黄色 / 绿色		2.6W	0.53kg
LR4-202LJBW(U)-RY/RG	☑	Φ40	2	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色 / 红色, 绿色		3.9W	0.565kg
LR4-302LJBW(U)-RYG	☑	Φ40	3	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色		5.2W	0.6kg
LR4-302LJBW-RYGZ	☑	Φ40	3	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色	✓	5.2W	0.6kg
LR4-402LJBW(U)-RYGB	☑	Φ40	4	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		6.5W	0.635kg
LR4-502LJBW(U)-RYGB	☑	Φ40	5	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		7.8W	0.67kg
* LR4-1M2LJNW-R/Y/G	☑	Φ40	1	交流 100-240V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色 / 黄色 / 绿色		1.8W	0.575kg
* LR4-2M2LJNW-RY/RG	☑	Φ40	2	交流 100-240V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色 / 红色, 绿色		3.6W	0.61kg
* LR4-3M2LJNW-RYG	☑	Φ40	3	交流 100-240V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色		5.4W	0.645kg
* LR4-4M2LJNW-RYGB	☑	Φ40	4	交流 100-240V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		7.2W	0.68kg
* LR4-5M2LJNW-RYGB	☑	Φ40	5	交流 100-240V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		9W	0.715kg

LR

LAN / USB / PoE / 无线产品

多层警示灯

小型警示灯

语音报警/可发声/器

声光一体警示灯

LED照明灯

配件

LR 系列预装型号列表

.....与WD无线数据采集产品兼容(page. 36)

产品型号	兼容WD	尺寸 (mm)	层数	额定电压	安装方式	警报	LED颜色	透明灯罩	功耗	重量
* LR4-1M2LJBW-R/Y/G	☑	Φ40	1	交流 100-240V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色 / 黄色 / 绿色		3.6W	0.61kg
* LR4-2M2LJBW-RY/RG	☑	Φ40	2	交流 100-240V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色 / 红色, 绿色		5.4W	0.645kg
* LR4-3M2LJBW-RYG	☑	Φ40	3	交流 100-240V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色		7.2W	0.68kg
* LR4-4M2LJBW-RYGB	☑	Φ40	4	交流 100-240V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		9W	0.715kg
* LR4-5M2LJBW-RYGBGC	☑	Φ40	5	交流 100-240V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		10.8W	0.75kg
LR5-101LJNW-R/Y/G	☑	Φ50	1	直流 12V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色 / 黄色 / 绿色		1.1W	0.53kg
LR5-201LJNW-RY/RG	☑	Φ50	2	直流 12V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色 / 红色, 绿色		2.2W	0.57kg
LR5-301LJNW-RYG	☑	Φ50	3	直流 12V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色		3.3W	0.61kg
LR5-401LJNW-RYGB	☑	Φ50	4	直流 12V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		4.4W	0.65kg
LR5-501LJNW-RYGBGC	☑	Φ50	5	直流 12V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		5.5W	0.69kg
LR5-101LJBW-R/Y/G	☑	Φ50	1	直流 12V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色 / 黄色 / 绿色		2.3W	0.58kg
LR5-201LJBW-RY/RG	☑	Φ50	2	直流 12V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色 / 红色, 绿色		3.4W	0.57kg
LR5-301LJBW-RYG	☑	Φ50	3	直流 12V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色		4.5W	0.66kg
LR5-401LJBW-RYGB	☑	Φ50	4	直流 12V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		5.6W	0.65kg
LR5-501LJBW-RYGBGC	☑	Φ50	5	直流 12V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		6.7W	0.74kg
LR5-102LJNW-R/Y/G	☑	Φ50	1	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色 / 黄色 / 绿色		1.3W	0.53kg
LR5-202LJNW-RY/RG	☑	Φ50	2	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色 / 红色, 绿色		2.6W	0.57kg
LR5-302LJNW-RYG	☑	Φ50	3	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色		3.9W	0.61kg
LR5-402LJNW-RYGB	☑	Φ50	4	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		5.2W	0.65kg
LR5-502LJNW-RYGBGC	☑	Φ50	5	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		6.5W	0.69kg
LR5-102LJBW-R/Y/G	☑	Φ50	1	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色 / 黄色 / 绿色		2.6W	0.58kg
LR5-202LJBW-RY/RG	☑	Φ50	2	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色 / 红色, 绿色		3.9W	0.62kg
LR5-302LJBW-RYG	☑	Φ50	3	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色		5.2W	0.66kg
LR5-402LJBW-RYGB	☑	Φ50	4	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		6.5W	0.7kg
LR5-502LJBW-RYGBGC	☑	Φ50	5	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		7.8W	0.74kg
LR6-102LJNW(U)-R/Y/G	☑	Φ60	1	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色 / 黄色 / 绿色		1.3W	0.56kg
LR6-202LJNW(U)-RY/RG	☑	Φ60	2	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色 / 红色, 绿色		2.6W	0.62kg
LR6-302LJNW(U)-RYG	☑	Φ60	3	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色		3.9W	0.68kg
LR6-302LJNW(U)-RYGZ	☑	Φ60	3	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色	✓	3.9W	0.68kg
LR6-402LJNW(U)-RYGB	☑	Φ60	4	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		5.2W	0.74kg
LR6-502LJNW(U)-RYGBGC	☑	Φ60	5	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		6.5W	0.8kg
LR6-102LJBW(U)-R/Y/G	☑	Φ60	1	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色 / 黄色 / 绿色		2.6W	0.62kg
LR6-202LJBW(U)-RY/RG	☑	Φ60	2	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色 / 红色, 绿色		3.9W	0.68kg
LR6-302LJBW(U)-RYG	☑	Φ60	3	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色		5.2W	0.74kg
LR6-302LJBW(U)-RYGZ	☑	Φ60	3	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色	✓	5.2W	0.74kg
LR6-402LJBW(U)-RYGB	☑	Φ60	4	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		6.5W	0.8kg
LR6-502LJBW(U)-RYGBGC	☑	Φ60	5	直流 24V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		7.8W	0.86kg
* LR6-1M2LJNW-R/Y/G	☑	Φ60	1	交流 100-240V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色 / 黄色 / 绿色		1.8W	0.66kg
* LR6-2M2LJNW-RY/RG	☑	Φ60	2	交流 100-240V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色 / 红色, 绿色		3.6W	0.72kg
* LR6-3M2LJNW-RYG	☑	Φ60	3	交流 100-240V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色		5.4W	0.78kg
* LR6-4M2LJNW-RYGB	☑	Φ60	4	交流 100-240V	灯杆安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		7.2W	0.84kg
* LR6-5M2LJNW-RYGBGC	☑	Φ60	5	交流 100-240V	杆式安装, 含 L 型支架		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		9W	0.9kg
* LR6-1M2LJBW-R/Y/G	☑	Φ60	1	交流 100-240V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色 / 黄色 / 绿色		3.6W	0.72kg
* LR6-2M2LJBW-RY/RG	☑	Φ60	2	交流 100-240V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色 / 红色, 绿色		5.4W	0.78kg
* LR6-3M2LJBW-RYG	☑	Φ60	3	交流 100-240V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色		7.2W	0.84kg
* LR6-4M2LJBW-RYGB	☑	Φ60	4	交流 100-240V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		9W	0.9kg
* LR6-5M2LJBW-RYGBGC	☑	Φ60	5	交流 100-240V	灯杆安装, 含 L 型支架	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		10.8W	0.96kg
LR4-102PJNW(U)-R/Y/G		Φ40	1	直流 24V	带有圆形支架的杆		红色 / 黄色 / 绿色		1.3W	0.395kg
LR4-202PJNW(U)-RY/RG		Φ40	2	直流 24V	带有圆形支架的杆		红色, 黄色 / 红色, 绿色		2.6W	0.43kg
LR4-302PJNW(U)-RYG		Φ40	3	直流 24V	带有圆形支架的杆		红色, 黄色, 绿色		3.9W	0.465kg
LR4-402PJNW(U)-RYGB		Φ40	4	直流 24V	带有圆形支架的杆		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		5.2W	0.5kg
LR4-502PJNW(U)-RYGBGC		Φ40	5	直流 24V	带有圆形支架的杆		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		6.5W	0.535kg
LR4-102PJBW(U)-R/Y/G		Φ40	1	直流 24V	带有圆形支架的杆	✓	红色 / 黄色 / 绿色		2.6W	0.43kg

* 不适用于KC(KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)和低电压指令(TEC / EN 60947-5-1, EN 62471)。

产品型号	兼容WD	尺寸 (mm)	层数	额定电压	安装方式	警报	LED颜色	透明灯罩	功耗	重量
LR4-202PJBW(U)-RY/RG	☑	Φ40	2	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		3.9W	0.465kg
LR4-302PJBW(U)-RYG	☑	Φ40	3	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		5.2W	0.5kg
LR4-402PJBW(U)-RYGB	☑	Φ40	4	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色 / 黄色 / 绿色		6.5W	0.535kg
LR4-502PJBW(U)-RYGBC	☑	Φ40	5	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色 / 红色, 绿色		7.8W	0.57kg
LR4-1M2PJNW-R/Y/G	☑	Φ40	1	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色, 绿色		1.8W	0.48kg
LR4-2M2PJNW-RY/RG	☑	Φ40	2	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		3.6W	0.51kg
LR4-3M2PJNW-RYG	☑	Φ40	3	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		5.4W	0.545kg
LR4-4M2PJNW-RYGB	☑	Φ40	4	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色 / 黄色 / 绿色		7.2W	0.58kg
LR4-5M2PJNW-RYGBC	☑	Φ40	5	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色 / 红色, 绿色		9W	0.62kg
LR4-1M2PJBW-R/Y/G	☑	Φ40	1	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色, 绿色		3.6W	0.51kg
LR4-2M2PJBW-RY/RG	☑	Φ40	2	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		5.4W	0.55kg
LR4-3M2PJBW-RYG	☑	Φ40	3	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		7.2W	0.58kg
LR4-4M2PJBW-RYGB	☑	Φ40	4	直流 12V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色 / 黄色 / 绿色		9W	0.62kg
LR4-5M2PJBW-RYGBC	☑	Φ40	5	直流 12V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色 / 红色, 绿色		10.8W	0.65kg
LR5-101PJNW-R/Y/G	☑	Φ50	1	直流 12V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色, 绿色		1.1W	0.42kg
LR5-201PJNW-RY/RG	☑	Φ50	2	直流 12V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		2.2W	0.46kg
LR5-301PJNW-RYG	☑	Φ50	3	直流 12V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		3.3W	0.5kg
LR5-401PJNW-RYGB	☑	Φ50	4	直流 12V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色 / 黄色 / 绿色		4.4W	0.54kg
LR5-501PJNW-RYGBC	☑	Φ50	5	直流 12V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色 / 红色, 绿色		5.5W	0.58kg
LR5-101PJBW-R/Y/G	☑	Φ50	1	直流 12V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色, 绿色		2.3W	0.47kg
LR5-201PJBW-RY/RG	☑	Φ50	2	直流 12V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		3.4W	0.51kg
LR5-301PJBW-RYG	☑	Φ50	3	直流 12V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		4.5W	0.55kg
LR5-401PJBW-RYGB	☑	Φ50	4	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色 / 黄色 / 绿色		5.6W	0.59kg
LR5-501PJBW-RYGBC	☑	Φ50	5	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色 / 红色, 绿色		6.7W	0.63kg
LR5-102PJNW-R/Y/G	☑	Φ50	1	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色, 绿色		1.3W	0.42kg
LR5-202PJNW-RY/RG	☑	Φ50	2	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		2.6W	0.46kg
LR5-302PJNW-RYG	☑	Φ50	3	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		3.9W	0.5kg
LR5-402PJNW-RYGB	☑	Φ50	4	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色 / 黄色 / 绿色		5.2W	0.54kg
LR5-502PJNW-RYGBC	☑	Φ50	5	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色 / 红色, 绿色		6.5W	0.58kg
LR5-102PJBW-R/Y/G	☑	Φ50	1	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色, 绿色		2.6W	0.47kg
LR5-202PJBW-RY/RG	☑	Φ50	2	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		3.9W	0.51kg
LR5-302PJBW-RYG	☑	Φ50	3	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		5.2W	0.55kg
LR5-402PJBW-RYGB	☑	Φ50	4	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色 / 黄色 / 绿色		6.5W	0.59kg
LR5-502PJBW-RYGBC	☑	Φ50	5	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色 / 红色, 绿色		7.8W	0.63kg
LR6-102PJNW-R/Y/G	☑	Φ60	1	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色, 绿色		1.3W	0.46kg
LR6-202PJNW-RY/RG	☑	Φ60	2	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		2.6W	0.52kg
LR6-302PJNW-RYG	☑	Φ60	3	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		3.9W	0.58kg
LR6-402PJNW-RYGB	☑	Φ60	4	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色 / 黄色 / 绿色		5.2W	0.64kg
LR6-502PJNW-RYGBC	☑	Φ60	5	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色 / 红色, 绿色		6.5W	0.7kg
LR6-102PJBW-R/Y/G	☑	Φ60	1	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色, 绿色		2.6W	0.52kg
LR6-202PJBW-RY/RG	☑	Φ60	2	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		3.9W	0.58kg
LR6-302PJBW-RYG	☑	Φ60	3	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		5.2W	0.64kg
LR6-402PJBW-RYGB	☑	Φ60	4	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	Red, Amber, Green, Blue		6.5W	0.7kg
LR6-502PJBW-RYGBC	☑	Φ60	5	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	Red, Amber, Green, Blue, White		7.8W	0.76kg

* 不适用于KC(KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)和低压指令(TEC / EN 60947-5-1, EN 62471)。

产品型号	兼容WD	尺寸 (mm)	层数	额定电压	安装方式	警报	LED颜色	透明灯罩	功耗	重量
LR6-1M2PJNW-R/Y/G	☐	Φ60	1	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色 / 黄色 / 绿色		1.8W	0.56kg
LR6-2M2PJNW-RY/RG	☐	Φ60	2	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色 / 红色, 绿色		3.6W	0.62kg
LR6-3M2PJNW-RYG	☐	Φ60	3	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色, 绿色		5.4W	0.68kg
LR6-4M2PJNW-RYGB	☐	Φ60	4	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		7.2W	0.74kg
LR6-5M2PJNW-RYGBC	☐	Φ60	5	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		9W	0.8kg
LR6-1M2PJBW-R/Y/G	☐	Φ60	1	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色 / 黄色 / 绿色		3.6W	0.62kg
LR6-2M2PJBW-RY/RG	☐	Φ60	2	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色 / 红色, 绿色		5.4W	0.68kg
LR6-3M2PJBW-RYG	☐	Φ60	3	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色, 绿色		7.2W	0.74kg
LR6-4M2PJBW-RYGB	☐	Φ60	4	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		9W	0.8kg
LR6-5M2PJBW-RYGBC	☐	Φ60	5	交流 100-240V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		10.8W	0.86kg
LR6-302PJNW-RYGZ	☐	Φ60	3	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色, 绿色	•	3.9W	0.58kg
LR6-302PJBW-RYGZ	☐	Φ60	3	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色, 绿色	•	5.2W	0.64kg
LR4-102QJNW-R/Y/G	☐	Φ40	1	直流 24V	灯杆安装, 含折弯底座		红色 / 黄色 / 绿色		1.3W	0.455kg
LR4-202QJNW-RY/RG	☐	Φ40	2	直流 24V	灯杆安装, 含折弯底座		红色, 黄色 / 红色, 绿色		2.6W	0.49kg
LR4-302QJNW-RYG	☐	Φ40	3	直流 24V	灯杆安装, 含折弯底座		红色, 黄色, 绿色		3.9W	0.525kg
LR4-402QJNW-RYGB	☐	Φ40	4	直流 24V	灯杆安装, 含折弯底座		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		5.2W	0.56kg
LR4-502QJNW-RYGBC	☐	Φ40	5	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		6.5W	0.595kg
LR4-102QJBW-R/Y/G	☐	Φ40	1	直流 24V	灯杆安装, 含折弯底座	✓	红色 / 黄色 / 绿色		2.6W	0.49kg
LR4-202QJBW-RY/RG	☐	Φ40	2	直流 24V	灯杆安装, 含折弯底座	✓	红色, 黄色 / 红色, 绿色		3.9W	0.525kg
LR4-302QJBW-RYG	☐	Φ40	3	直流 24V	灯杆安装, 含折弯底座	✓	红色, 黄色, 绿色		5.2W	0.56kg
LR4-402QJBW-RYGB	☐	Φ40	4	直流 24V	灯杆安装, 含折弯底座	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		6.5W	0.595kg
LR4-502QJBW-RYGBC	☐	Φ40	5	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		7.8W	0.63kg
LR6-102QJNW-R/Y/G	☐	Φ60	1	直流 24V	灯杆安装, 含折弯底座		红色 / 黄色 / 绿色		1.3W	0.52kg
LR6-202QJNW-RY/RG	☐	Φ60	2	直流 24V	灯杆安装, 含折弯底座		红色, 黄色 / 红色, 绿色		2.6W	0.58kg
LR6-302QJNW-RYG	☐	Φ60	3	直流 24V	灯杆安装, 含折弯底座		红色, 黄色, 绿色		3.9W	0.64kg
LR6-402QJNW-RYGB	☐	Φ60	4	直流 24V	灯杆安装, 含折弯底座		红色, 黄色, 绿色, 蓝色		5.2W	0.7kg
LR6-502QJNW-RYGBC	☐	Φ60	5	直流 24V	灯杆安装, 含圆盘底座		红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		6.5W	0.76kg
LR6-102QJBW-R/Y/G	☐	Φ60	1	直流 24V	灯杆安装, 含折弯底座	✓	红色 / 黄色 / 绿色		2.6W	0.58kg
LR6-202QJBW-RY/RG	☐	Φ60	2	直流 24V	灯杆安装, 含折弯底座	✓	红色, 黄色 / 红色, 绿色		3.9W	0.64kg
LR6-302QJBW-RYG	☐	Φ60	3	直流 24V	灯杆安装, 含折弯底座	✓	红色, 黄色, 绿色		5.2W	0.7kg
LR6-402QJBW-RYGB	☐	Φ60	4	直流 24V	灯杆安装, 含折弯底座	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色		6.5W	0.76kg
LR6-502QJBW-RYGBC	☐	Φ60	5	直流 24V	灯杆安装, 含折弯底座	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色		7.8W	0.82kg
LR6-302WCNW-RYG	☐	Φ60	3	直流 24V	多种安装方式 / M12 接口	✓	红色, 黄色, 绿色		3.0W	0.35kg