

AD系列信号灯型号说明

AD16-★■□/△/▲/●/○







对应符号	符号名称	具体说明
★	安装孔尺寸	16: $\Phi 16\text{mm}$ / 22: $\Phi 22\text{mm}$ / 22mm产品通用于25mm安装孔
■	辅助代号	(C、E……表示同一颈部尺寸、形状的不同类型) M:蜂鸣器 / S:闪光灯 / SM:闪光蜂鸣器 / SS:双色灯 / ESS:双闪电灯 / ESSM:双闪蜂鸣器
□	产品结构	S:超短型结构 / 无字母为标准型结构
△	颜色	R:红 / G:绿 / Y:黄 / B:蓝 / W:白
▲	工作电压	参照产品图例
●	降压型式	K:抗干扰 / F:电容泄放电专用 / 无字母代表普通型
○	防护等级	P: IP65 / 无字母代表IP40

注: 请仔细阅读产品具体说明后, 根据不同符号在该表中选取相应代号。













性能特征

适用环境	-25℃~55℃, 海拔 < 2000m	额定工作电流	≤20mA
连续工作寿命	≥40000小时	光亮度	≥100cd/m ²
允许瞬间电压波动	±20%(110V以上)	相比漏电起痕指数CTI	≥100, 阻燃
工频耐压	2.5kV(交流有效值), 1min	绝缘电阻	Ui≤60V为5M Ω , 60V < Ui≤660V为50M Ω
使用频率 (AC)	50~60Hz	发光颜色	红、绿、黄、白、蓝、橙









产品图例

外形	型号	颜色	工作电压	外形尺寸图	备注
 $\Phi 16\text{C}$ 型	AD16-16C/△/▲	R G Y B W	AC/DC 6V AC/DC 12V AC/DC 24V AC/DC 110V AC/DC 220V AC/DC 380V AC 110V AC 220V AC 380V		● 螺钉式接线
 $\Phi 16\text{E}$ 型	AD16-16E/△/▲	R G Y B W	AC 110V AC 220V AC 380V		● 螺钉式接线 ● 防触电结构
 $\Phi 16$ 闪光蜂鸣器	AD16-16M/▲ AD16-16S/▲ AD16-16SM/▲	连续蜂鸣 间断蜂鸣 闪光 闪光间断蜂鸣	DC 6V DC 12V DC 24V AC 220V AC 380V 注: 闪光灯与闪光蜂鸣器无DC6V。		声音强度: 音量 ≥ 80分贝(10cm) 持续发音 间断发音 Ie ≤ 35mA

产品图例(Φ22)通用于Φ25mm产品

外形	型号	颜色	工作电压	外形尺寸图	备注
 <p>Φ22BS型(超短型)</p>	AD16-22BS/△/▲	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: green; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: blue; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: white; margin-bottom: 2px;"></div> </div>			<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 螺钉式接线 ⊙ 防触电结构
 <p>Φ22DS型(超短型)</p>	AD16-22DS/△/▲/⊙	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: green; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: blue; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: white; margin-bottom: 2px;"></div> </div>			<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 螺钉式接线 ⊙ 防触电结构 ⊙ IP40、IP65 可供选择
 <p>Φ22ES型(超短型)</p>	AD16-22ES/△/▲	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: green; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: blue; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: white; margin-bottom: 2px;"></div> </div>	AC/DC 6V AC/DC 12V AC/DC 24V AC/DC 110V AC/DC 220V AC/DC 380V		<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 螺钉式接线 ⊙ 防触电结构
 <p>Φ22HS型(超短型)</p>	AD16-22HS/△/▲	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: green; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: blue; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: white; margin-bottom: 2px;"></div> </div>	AC 110V AC 220V AC 380V		<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 380、220V 电容柜泄电专用 ⊙ 螺钉式接线 ⊙ 防触电结构
 <p>Φ22D型</p>	AD16-22D/△/▲/●/⊙	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: green; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: blue; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: white; margin-bottom: 2px;"></div> </div>			<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 螺钉式接线 ⊙ 防触电结构 ⊙ 抗干扰型可定做 ⊙ IP40、IP65 可供选择
 <p>Φ22双色信号指示灯</p>	AD16-22D/△△/▲/●/⊙	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: green; margin-bottom: 2px;"></div> </div> 红绿双色带灯			<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 螺钉式接线 ⊙ 防触电结构 ⊙ 抗干扰型可定做 ⊙ 其他灯珠颜色可定做 ⊙ IP40、IP65 可供选择

产品图例(Φ22)通用于Φ25mm产品

外形	型号	颜色	工作电压	外形尺寸图	备注	
 <p>Φ22闪光灯</p>	AD16-22S/△/▲	单色 闪光	AC/DC 12V AC/DC 24V AC 110V AC 220V AC 380V		<ul style="list-style-type: none"> ● 螺钉式接线 防触电结构 ● 抗干扰型可定做 ● 其他灯珠颜色可定做 ● IP40、IP65 可供选择 	
	AD16-22SS/△/△/▲	双色 闪光				
 <p>Φ22金属圈闪光灯</p>	AD16-22GQ-D/△/▲	单色 带灯				
	AD16-22GQ-S/△/▲	单色 闪光				
	AD16-22GQ-SS/△/△/▲	双色 闪光				
 <p>Φ22蜂鸣器</p>	AD16-22M/▲	连续 蜂鸣				声音强度： 音量≥80分 贝(10cm) 持续发音 间断发音 Ie≤35mA
	AD16-22S/△/▲	单色 闪光				
	AD16-22SM/△/▲	闪光间 断蜂鸣				
 <p>Φ22金属圈蜂鸣器</p>	AD16-22GQ-M/▲	连续 蜂鸣				
	AD16-22GQ-SM/△/▲	闪光间 断蜂鸣				
	AD16-22GQ-SSM/△/△/▲	双闪光 间断蜂鸣				

信号灯 & 警示灯 & 蜂鸣器